




Drukarki dopasowane do wielkości dłoni, idealne do drukowania w terenie

Karta produktowa

RJ-2035B / RJ-2055WB / RJ-3035B / RJ-3055WB



Windows



Nasze najłżejsze, jak dotąd, drukarki mobilne

Te przenośne drukarki RJ doskonale nadają się do takich zadań jak drukowanie paragonów, biletów i etykiet.

Modele 2" i 3" są lekkie i kompaktowe, oferują różne opcje podłączenia, a dzięki wsparciu dla języków poleceń i bezpłatnym narzędziom SDK umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami.



Najważniejsze cechy:

- Przenośna, kompaktowa konstrukcja. Odporna na upadki z wysokości 2,5 m i zapewniająca stopień ochrony IP54 z opcjonalnym futerałem.
- Możliwość integracji z aplikacjami na iOS® i Androida
- Kompatybilność z systemem Windows®
- Łatwa obsługa dzięki różnym opcjom komunikacji: USB, Bluetooth, WiFi
- Wysoka prędkość druku do 101 mm/s (4 cale na sekundę)
- Wskaźnik LED naładowania baterii



Dane ogólne

Zawartość opakowania	Zaczepek na pasek Zasilacz Bateria Dokumentacja
Obsługiwane języki	Duński, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niderlandzki, Norweski, Portugalski, Fiński, Szwedzki

Wymiary i waga

Bez opakowania (z baterią)	RJ-2035B / RJ-2055WB: 79 (szer.) x 116 (gł.) x 36,5 (wys.) ; 215g
	RJ-3035B / RJ-3055WB: 105 (szer.) x 116 (gł.) x 49,5 (wys.) ; 375g

Wbudowane funkcje

Technologia	Termiczna
Prędkość druku	Maksymalnie 101 mm/s (4 cale na sekundę)
Maksymalna szerokość druku	48 mm – RJ-2035B / RJ-2055WB 72 mm – RJ-3035B / RJ-3055WB
Maksymalna długość wydruku	2 794 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi
Liczba wydrukowanych etykiet na jedno ładowanie akumulatora	ok. 36 m lub 510 etykiet – RJ-2035B ok. 20 m lub 279 etykiet – RJ-2055WB ok. 90 m lub 1260 etykiet – RJ-3035B ok. 54 m lub 750 etykiet – RJ-3055WB (*w standardowym środowisku Brother)
Interfejsy	USB 2.0 (Full Speed) (Micro) Bluetooth 4.2 – RJ-2055WB/ RJ-3055WB Bluetooth 5.0 MFi – RJ-2035B/ RJ-3035B Interfejs bezprzewodowej sieci LAN IEEE802.11a/b/g/n z obsługą pasma 2.4GHz i 5GHz – RJ-2055WB/ RJ-3055WB NFC (tryb pasywny)
Profile Bluetooth	RJ-2035B / RJ-3035B: Klasyczny; SPP (Profil portu szeregowego), GATT (Low Energy)/ iAP
	RJ-2055WB / RJ-3055WB: Klasyczny; SPP (Profil portu szeregowego)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	RJ-2055WB / RJ-3055WB: Metoda uwierzytelniania (schemat szyfrowania) Tryb infrastruktury: <ul style="list-style-type: none"> • System otwarty (Brak/WEP64/WEP128) • WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) • EAP-FAST (TKIP/AES) • PEAPv0 (TKIP/AES) • EAP-TLS (TKIP/AES) • EAP-TTLS (TKIP/AES)
--	--

Polecenia drukarki	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) – pobieranie
---------------------------	--

Sterownik drukarki	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 MAC OS: v 10.11 – 10.15 Linux: Ubuntu V11.04-16.04, Fedora 24 SUSE Linux Enterprise Server 12, CentOS Linux 7.2 Red Hat Enterprise 7.3 OPOS 32/64-bit
---------------------------	--

Narzędzia SDK dla Windows	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
----------------------------------	--

Narzędzia SDK dla urządzeń mobilnych	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Niezbędna aplikacja firmy trzeciej opracowana z użyciem narzędzi SDK Brother. Więcej informacji na stronie internetowej www.brother.eu/developer
---	--

Oprogramowanie	BarTenderUltra Lite Edition – Program do projektowania etykiet z kodami kreskowymi Brother Printer Management Tool – Program do centralnego zarządzania urządzeniami w celu aktualizacji ich ustawień, oprogramowania układowego, itp. (tylko Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10), Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)
-----------------------	--

Wbudowane kroje i rozmiary czcionek	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych dla FBPL2 Silnik czcionek Monotype Image® true type z jedną skalowalną czcionką CG Triumvirate Bold Condensed Obsługa pobierania czcionek przy użyciu oprogramowania BPM
--	--

Symboliki kodów kreskowych	Kody liniowe: Code128UCC, Code128 zestaw A, B, C, EAN128, Przeplatany 2 z 5, Przeplatany 2 z 5 z cyfrą kontrolną, Standardowy 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, Code39, Code39 z cyfrą kontrolną, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN i UPC z 2 (5) cyfrowym rozszerzeniem, Codabar, Postnet, MSI, MSI z cyfrą kontrolną, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, numer TELEPEN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
	Kody 2-wymiarowe: CODABLOCK-F, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39

Środowisko

Ochrona w razie upadku	1,8 m (bez futerału IP54) 2,5 m (z futerałem IP54 - opcja) (w standardowym środowisku Brother)
Szczelność	IP42 bez futerału IP54 z futerałem (opcja)
Temperatura robocza	-15°C - 50°C
Wilgotność robocza	10% - 90% bez kondensacji
Temperatura ładowania	0°C - 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C - 70°C

Materiały eksploatacyjne

Rodzaj rolki z nośnikiem	RJ-2035B / RJ-2055WB: BDE-1J000-057-030 Papier do paragonów: 57 mm x 6.6 m
	RJ-3035B / RJ-3055WB: BDE-1J000-079-040 Papier do paragonów: 79 mm x 14 m
	RJ-3055WB: BDE-1J044-076-040 Etykiety cięte: 76 mm x 44 mm, 70 etykiet

Aksesoria opcjonalne

Futerał	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-CC-002 IP54 Futerał ochronny z paskiem na ramię RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-CC-003 IP54 Futerał ochronny z paskiem na ramię Wszystkie modele: PA-SS-001 Pasek na ramię z adapterem
Opcje zasilania	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-4BC-001 Ładowarka 4-gniazdowa PA-CR-003 Stacja/Ładowarka 1-gniazdowa** PA-4CR-001 Stacja/Ładowarka 4-gniazdowa** RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-BC-005 Ładowarka 1-gniazdowa PA-4BC-002 Ładowarka 4-gniazdowa PA-CR-004 Stacja/Ładowarka 1-gniazdowa** PA-4CR-002 Stacja/Ładowarka 4-gniazdowa** Wszystkie modele: PA-CD-001CG Wtyczka do gniazda zapalniczki**
Bateria	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-BT-008 Akumulator litowo-jonowy RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-BT-009 Akumulator litowo-jonowy PA-BT-010 Akumulator Smart litowo-jonowy
Obsługa nośników	RJ-2035B / RJ-2055WB: PA-LPR-002 Wałek do etykiet bez podkładu^^ PA-RS-001 Element dystansowy do rolki RJ-3035B / RJ-3055WB: PA-LPR-003 Wałek do etykiet bez podkładu^^ PA-RH-002 Uchwyt rolki papieru PA-RS-002 Element dystansowy do rolki

*Drukarka podłączona przez Wi-Fi lub Bluetooth z nowym, w pełni naładowanym akumulatorem. Dane wydruku określone przez Brother (pokrycie 12,5%, długość nośnika 72 mm)

**Dostępne wkrótce

^Tylko RJ-2055WB i RJ-3055WB

^^ Tylko opcja dealera